


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

az alábbi típusú oldalfali süllyesztett lámpatestekhez:

Model	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Hálózati feszültség
MLX KF WL59	540	80	67	AC230 Volt/50 Hz
MLX KF WL11B	320	320	95	AC230 Volt/50 Hz
MLX KF WL23A	205	205	95	AC230 Volt/50 Hz
MLX KF WL24A	355	206	95	AC230 Volt/50 Hz
MLX KF WL33	90	90	70	AC12 Volt/50 Hz
MLX KF WL34	235	80	80	AC12 Volt/50 Hz
MLX KF WL74	168	82	72	AC12 Volt/50 Hz
MLX KF WL69	170	508	86	AC230 Volt/50 Hz
MLX BL1501	233	101	83	AC230 Volt/50 Hz
MLX BL1502	233	100	83	AC230 Volt/50 Hz
MLX BL225	225	125	80	AC230 Volt/50 Hz
MLX YL 4501	225	80	125	AC230 Volt/50 Hz
MLX YL 4503	225	80	125	AC230 Volt/50 Hz
MLX YL 4504	225	80	125	AC230 Volt/50 Hz
MLX YL 4421 G9	168	87	186	AC230 Volt/50 Hz
MLX YL 4422 G9	168	87	186	AC230 Volt/50 Hz
MLX YL 4424 G9	186	87	168	AC230 Volt/50 Hz



Alkalmazási terület: MLX KF esetén beltéri felhasználásra, MLX BL és YL esetén kültéri felhasználásra

Védettség: MLX KF esetén IP20, MLX BL esetén IP43, MLX YL esetén IP54

SZERELÉS:

- 1/ A beépítés helyét a kivágási méretnek megfelelően vágjuk ki. MLX BL, YL esetén a burát szereljük le.
- 2/ A hálózati vezetéket kössük a sorkapocsba.
- 3/ Helyezzük be a lámpatestet a beépítési helyére, majd tegyük be a lámpatestnek megfelelő fényforrást.
- 4/ MLX BL, YL esetén a burát szereljük vissza.

FÉNYFORRÁS CSERÉJE:

- Kapcsolja le az áramforrást
- MLX BL, YL esetén távolítsa el a burát.
- Óvatosan csavarja ki a lehűlt fényforrást.
- Az új fényforrást csavarja be a foglalatba.
- MLX BL, YL esetén, helyezze vissza a burát mielőtt visszakapcsolja az áramforrást.

FIGYELEM

- Tilos a lámpatestet kikapart aljzattal használni, mert ez áramütést okozhat.
- A fényforrás cseréje előtt meg kell győződni arról, hogy nem túl forró-e.
- Bekapcsolt tápfeszültségnél a lámpatest belsejében végzett bármilyen tevékenység áramütés veszélyével jár.
- Kétségek esetén szakképzett villanszerelőhöz kell fordulni.

A Hunilux Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a szakszerűtlen szerelésből vagy nem megfelelő fényforrás használatából eredő károkért. A Hunilux Kft változtathatja a termék szerkezetét.