

# KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

az alábbi típusú fali lámpatestekhez:

Model	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Foglalat típusa	Védettség
MLX G CE402A,C,D,F			Ø 180x195 mm	E27	IP55
MLX G 870406-	366	176	181	RX7s	IP54
MLX G 870424TS.70MH			Ø 160x275 mm	G12	IP54
MLX G 870424TS.150MH			Ø 200x296 mm	G12	IP54
MLX G 870424S.70MH			Ø 160x280 mm	G12	IP54
MLX G 870424S.150MH			Ø 200x310 mm	G12	IP54
MLX KF 8028			Ø 175x100 mm	R7s	IP65
MLX KF WL80A	155	155	65+65	RX7s	IP65
MLX LX8001-23	300	151	202	RX7s	IP54
MLX LX8001-23A	500	151	202	RX7s	IP54
MLX YL 4829			155x187x160 mm	E27	IP54
MLX YL 4109			Ø 265/365x100/143 mm	E27	IP54
MLX YL 4109S			Ø 148x60 mm	LED	IP54
MLX YL 4119M			270x270x108 mm	E27	IP54
MLX YL 4118			270/215x270/215x137/95 mm	E27	IP45
MLX YL 4233			249x120x132 mm	E27	IP54
MLX YL 4234			249x120x132 mm	E27	IP54
MLX YL 4235			249x120x132 mm	E27	IP54
MLX YL 4824			268x192x190 mm	E27	IP44

**Hálózati feszültség:** AC230 Volt/50 Hz

**Alkalmazási terület:** kültéri felhasználásra

## SZERELÉS:

1/ A lámpatestről a szerelőlapot levesszük, majd a felületre rögzítjük, a lámpatesten kialakított furatszámoknak megfelelő számú csavarokkal.

2/ A hálózati vezetéket a sorkapocsba bekötjük, majd a lámpatestnek megfelelő fényforrást behelyezzük.

3/ A lámpatest burkolatát a szerelőlapra rögzítjük.

## FÉNYFORRÁS CSERÉJE:

- Kapcsolja le az áramforrást
- Vegye le a burkolatot.
- Óvatosan csavarja ki a lehűlt fényforrást.
- Az új fényforrást csavarja be a foglalatba.
- Helyezze vissza a burkolatot mielőtt visszakapcsolja az áramforrást.

## FIGYELEM

- Tilos a lámpatestet kitakart aljzattal használni, mert ez áramütést okozhat.
- A fényforrás cseréje előtt meg kell győződni arról, hogy nem túl forró-e.
- Bekapcsolt tápfeszültségnél a lámpatest belsejében végzett bármilyen tevékenység áramütés veszélyével jár.
- Késégek esetén szakképzett villanszerelőhöz kell fordulni.

A Hunilux Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a szakszerűtlen szerelésből vagy nem megfelelő fényforrás használatából eredő károkért. A Hunilux Kft változtathatja a termék szerkezetét.